161PX 06L 840

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 06L VARIO	840	100	770	8	alle	1 x 11W
		125	940	8	4, 5, 6, 7	
		150	1.130	9	1, 2, 4, 5, 7	
		175	1.340	10	2, 3, 7	1 x 18W
		200	1.510	11	2, 3, 5, 6	
		225	1.820	12	4, 6	1 x 24W
		250	1.980	13	1, 2, 3, 4, 8	
		275	2.170	15	1, 2, 3, 8	
		300	2.370	16	2, 5	2 x 18W
		325	2.500	17	1, 3, 4	
		350	2.640	18	4	
		375	2.770	20	3	
		400	2.860	21	x	> 1 x 36W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 06L 840 ER

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 06L VARIO ER	840	100	770	8	alle	1 x 11W
		125	940	8	4, 5, 6, 7	
		150	1.130	9	1, 2, 4, 5, 7	
		175	1.340	10	2, 3, 7	1 x 18W
		200	1.510	11	2, 3, 5, 6	
		225	1.820	12	4, 6	1 x 24W
		250	1.980	13	1, 2, 3, 4, 8	
		275	2.170	15	1, 2, 3, 8	
		300	2.370	16	2, 5	2 x 18W
		325	2.500	17	1, 3, 4	
		350	2.640	18	4	
		375	2.770	20	3	
		400	2.860	21	x	> 1 x 36W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 06L 518 BUF

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 06L VARIO	518	100	320	7	alle	
		125	350	8	4, 5, 6, 7	
		150	420	9	1, 2, 4, 5, 7	
		175	500	11	2, 3, 7	
		200	580	11	2, 3, 5, 6	
		225	660	13	4, 6	1 x 11W
		250	710	13	1, 2, 3, 4, 8	
		275	760	15	1, 2, 3, 8	
		300	830	16	2, 5	
		325	900	17	1, 3, 4	
		350	1.000	19	4	
		375	1.080	20	3	
		400	1.150	22	x	1 x 18W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 12L 840

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 12L VARIO	840	100	1.590	11	alle	1 x 18W
		125	1.990	13	4, 5, 6, 7	
		150	2.380	15	1, 2, 4, 5, 7	1 x 36W
		175	2.780	17	2, 3, 7	
		200	3.180	20	2, 3, 5, 6	
		225	3.400	22	4, 6	1 x 58W
		250	3.780	24	1, 2, 3, 4, 8	
		275	4.220	27	1, 2, 3, 8	2 x 36W
		300	4.603	29	2, 5	
		325	4.990	32	1, 3, 4	
		350	5.180	34	4	
		375	5.550	37	3	
		400	5.900	39	x	2 x 58W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 12L 840 ER

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 12L VARIO ER	840	100	1.590	11	alle	1 x 18W
		125	1.990	13	4, 5, 6, 7	
		150	2.380	15	1, 2, 4, 5, 7	1 x 36W
		175	2.800	17	2, 3, 7	
		200	3.100	20	2, 3, 5, 6	
		225	3.400	22	4, 6	1 x 58W
		250	3.850	24	1, 2, 3, 4, 8	
		275	4.430	27	1, 2, 3, 8	2 x 36W
		300	4.650	29	2, 5	
		325	4.990	32	1, 3, 4	
		350	5.350	34	4	
		375	5.800	37	3	
		400	6.200	39	x	2 x 58W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 12L 518 BUF

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 12L VARIO	518	100	630	13	alle	1 x 11W
		125	740	15	4, 5, 6, 7	
		150	880	18	1, 2, 4, 5, 7	-
		175	1.010	20	2, 3, 7	
		200	1.140	22	2, 3, 5, 6	
		225	1.310	24	4, 6	1 x 18W
		250	1.410	27	1, 2, 3, 4, 8	
		275	1.540	29	1, 2, 3, 8	
		300	1.670	31	2, 5	
		325	1.840	34	1, 3, 4	
		350	2.000	36	4	2 x 18W
		375	2.140	39	3	
		400	2.290	41	x	1 x 36W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 15L 840

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 15L VARIO	840	100	1.980	12	alle	1 x 36W
		125	2.490	16	4, 5, 6, 7	
		150	2.980	19	1, 2, 4, 5, 7	
		175	3.430	21	2, 3, 7	1 x 58W
		200	3.980	25	2, 3, 5, 6	
		225	4.250	28	4, 6	
		250	4.730	30	1, 2, 3, 4, 8	
		275	5.280	34	1, 2, 3, 8	
		300	5.750	36	2, 5	
		325	6.130	39	1, 3, 4	2 x 58W
		350	6.480	43	4	
		375	6.940	46	3	
		400	7.410	49	x	> 2 x 58W

Werkseinstellung/*factory set*

161PX 15L 840 ER

Type	Licht-farbe/ *Light colour*	Iout [mA]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	System-leistung/ *Connected load* [W]	Schalter-stellung: OFF/ *switch position: OFF*	ersetzt ca./ *replace approx.*
161PX 15L VARIO ER	840	100	1.980	12	alle	1 x 36W
		125	2.490	16	4, 5, 6, 7	
		150	2.980	19	1, 2, 4, 5, 7	
		175	3.430	21	2, 3, 7	1 x 58W
		200	3.900	25	2, 3, 5, 6	
		225	4.400	28	4, 6	
		250	4.850	30	1, 2, 3, 4, 8	
		275	5.350	34	1, 2, 3, 8	
		300	5.900	36	2, 5	
		325	6.440	39	1, 3, 4	2 x 58W
		350	6.940	43	4	
		375	7.440	46	3	
		400	7.780	49	x	> 2 x 58W

Werkseinstellung/*factory set*